

ADVERTENCIAS

1. Corte la energía eléctrica antes de manipular el artefacto y espere a que disminuya la temperatura del mismo.
2. Si la instalación es en exterior, se recomienda utilizar una caja con recubrimiento IP65 para conectar el cable. No incluido en el KIT.
3. Será obligatorio para un funcionamiento óptimo estar conectado el cable tierra (Verde y Amarillo).
4. Los artefactos deberán ser instalados y mantenidos por un electricista calificado.
5. Limpie el equipo por lo menos dos veces al año.
6. Durante la instalación, limpiar el lente y ajustar correctamente el ángulo del producto para evitar un mal funcionamiento del rango de detección.
7. El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cable está dañado, la luminaria será destruida.
8. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable, cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se debe sustituir toda la luminaria.
9. Bloque de terminales no incluido. La instalación debe ser realizada por una persona cualificada.
10. Luminaria no es apta para montaje sobre superficies inflamables.

Recomendamos no instalar el reflector de manera horizontal apuntando hacia arriba (por ejemplo, iluminando fachadas), para así evitar acumulación y posible filtración de agua.

MACROLED®

MANUAL REFLECTORES LED



Importa y Distribuye: En Argentina: CORESA GROUP SRL CUIT: 30-71178446-9 (C1051ABE) Lavalle 2051 1° "5" CABA - 08102222882. En Guatemala: Blitz Iluminación SA, Guatemala-05, Calzada La Paz 18-40, Oficina 120, Teléfono: +502 2315-8808. En Honduras: Soluciones Inteligentes SA de CV, Depto. de Francisco Morazán, Distrito Central Comayagüela, Colonia los Periodistas, Cuarta Avenida, Bodega N°2. RTN: 0801-9000-214827. Tel.: +504) 3178-3578. En Paraguay: Record Electric S.A.E.C.A. RUC: 80016166-1, Av. Bogliani, 7367, Asunción. En Perú: CORESA GROUP Perú SAC, RUC 20606734248. En Uruguay: NORDICA S.A., VAT: 210 714 860 018, Uruguay 921 CP 11100. Montevideo. *La garantía cubre únicamente defectos de fabricación y entrará en vigencia en el momento en que el comprador adquiera el producto. En caso de que la instalación, utilización o mantenimiento sean defectuosos será de absoluta responsabilidad del comprador. Origen: China.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tensión (10 a 50W)	AC160-265V~
Tensión (100 a 300W)	AC120-265V~
Frecuencia	50-60Hz
Factor de Potencia (FP)	>0.9
THD	<20%
SDCM	<5
Dimerizable	No
Anti-High-Volt	Anti-High-Volt
No Flicker - sin parpadeo	Si
Clase de protección	I
Eficiencia Lumínica	110lm/W
Ángulo de Apertura	120°
Vida útil	30000Hs
Certificado LM80	SI
Desviación estándar de igualación de colores	<5
Material del cuerpo	Aluminio
Material del lente	Vidrio
Conector	Cable L-N-T
Color de carcasa	Negro
Tipo de montaje	Tornillo-Braso a 45°
Garantía	2 años*
Protección	IP66-IP68

CARACTERÍSTICAS POR POTENCIA

Modelo	Potencia	Corriente	F. Luminoso	CCT	SPD	Cable	Dimensiones	Sensor
EFLG2-10W	10W	0.045A	1100-110lm/W	3000K-6500K	1KV	10cm	93*72*26mm	-
EFLG2-20W	20W	0.09A	2200-110lm/W	3000K-6500K	1KV	10cm	110*85*28mm	-
EFLG2-30W	30W	0.136A	3300-110lm/W	3000K-6500K	2KV	15cm	146*113*30mm	-
EFLG2-50W	50W	0.227A	5500-110lm/W	3000K-6500K	3KV	15cm	179*138*31mm	-
EFLG2-100W	100W	0.45A	12500-125lm/W	3000K-6500K	3KV	20cm	220*189*37mm	-
EFLG2-150W	150W	0.68A	18750-125lm/W	3000K-6500K	4KV	30cm	238*205*39mm	-
EFLG2-200W	200W	0.9A	25000-125lm/W	3000K-6500K	4KV	30cm	272*233*42mm	-
EFLG2-300W	300W	1.36A	37500-125lm/W	3000K-6500K	4KV	30cm	338*285*45mm	-
EFLSG2-20W	20W	0.09A	2200-110lm/W	3000K-6500K	1KV	10cm	110*85*27mm	SI
EFLSG2-50W	50W	0.227A	5500-110lm/W	3000K-6500K	3KV	15cm	179*138*32mm	SI

ESQUEMA DE CONEXIÓN

