Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

3 piezas/conjunto, incluyendo lo siguiente: 1 pieza medidor de pinza digital de CA (JDDM6501) Pantalla: True RMS 2000 cuentas Corriente CA: 2A/20A/200A Voltaje CA: 2V/20V/200V/600V Voltaje CC: 200mV/2V/20V/200V/600V Resistencia: 200 Ω /2k Ω /20k Ω /20k Ω /20k Ω /20M Ω /20M Ω Retención de datos Prueba de diodo retención de fecha

1 pieza multímetro digital (JDDM1501) Pantalla: True RMS 2000 cuentas Función inteligente Voltaje CC 0.8~600V Voltaje CA: 0.8~600V Rango de resistencia: 600k Ω Rango automático



PUNTOS DE VENTA

Incluye tres productos: multímetro, pinza amperimétrica, detector de voltaje sin contacto. El multímetro incluye la función SMART, puede identificar automáticamente el voltaje, la resistencia y la continuidad. La pinza amperimétrica se utiliza para detectar corriente, el diseño de la pinza es más conveniente. El detector de voltaje sin contacto puede medir si un objeto está electrificado sin necesidad de contacto, lo que es más seguro.

USO

Medir parámetros eléctricos como voltaje, corriente, resistencia, etc.

Kit de prueba eléctrica